

# Round QBW



Armaturstomme i vitt (RAL9003) utförande. Kupa i slagtålig PMMA plast. Round QBW är bestyckad med LED ljuskälla och är idealisk för vägg- eller takmontage. Armaturen finns med och utan nödljussfunktion samt rörelse- och ljussensor.

## BESKRIVNING

Round QBW är en designad armatur för allmänljus. Armaturen har ljusstemperatur 4000K. Ljusutbytet är 1800lm i nätdrift och finns med eller utan nödljussfunktion samt närvaro- och ljussensor med olika inställningsmöjligheter. T.ex. korridorfunktion dvs. att armaturen alltid är i tänd i dimläge eller att de tänder upp vid olika ljusförhållanden samt hur länge den ska ge ljus efter detektiering m.m. Round QBW finns för vanlig nätdrift, centralmatning och övervakning via våra Powerlinesystem samt med inbyggt batteri och övervakning via vårt trådlösa Wireless system.

## WIRELESS PROFESSIONAL (WL)

Har inbyggt nödljussaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering. 1800lm i nätdrift/240lm i nöddrift.

## CENTRAL MODELL (C)

Är för anslutning och vanligt nätmatning eller till centralt strömförsörjningsaggregat såsom Powerline eller UPS. Ger 1800lm.

## CENTRALA MODELLER (ML)

ML modellerna är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat. Ger 1800lm vid nätdrift och kan ge antingen 1800lm eller 470lm vid central batteridrift beroende på modell.

## MONTAGESÄTT

På vägg och i tak.







ART. NR	TYP NR	LJUSTEM- PERATUR	SENSOR	FÄRG	DRIFT- TID	EFFEKT NÄT/NÖD	DRIFT
0100826	QBW421WL	4000K	NEJ	VIT	1h	17W/4W	3,2V/1,8Ah LiFePO4
0100827	QBW421WL-BM	4000K	JA	VIT	1h	17W/4W	3,2V/1,8Ah LiFePO4
0100825	QBW029ML-BM	4000K	JA	VIT	Central	17W/4W	CBS
0100829	QBW009C-BM	4000K	JA	VIT	Central	17W/17W	CBS
0100830	QBW009ML-BM	4000K	JA	VIT	Central	17W/17W	CBS



#### MÅTT (mm)



Round QBW är bland annat idealisk för belysning i trapphus.